

Automação


Fusíveis D e NH



Fusíveis NH

NH 00			
Fusível			
Tamanho 00	Corrente Nominal (A)	Tipo	Peso (kg)
	4	FNH00-4U	0,2
	6	FNH00-6U	
	10	FNH00-10U	
	16	FNH00-16U	
	20	FNH00-20U	
	25	FNH00-25U	
	35	FNH00-35U	
	50	FNH00-50U	
	63	FNH00-63U	
	80	FNH00-80U	
	100	FNH00-100U	
	125	FNH00-125U	
	160	FNH00-160U	

Dimensões (mm):




BASE

Tipo BNH00 Peso: 0,18 Kg

Dimensões (mm):




Distância mínima de montagem
sem placa divisória



Distância de
montagem com placa

NH1			
Fusível			
Tamanho 1	Corrente Nominal (A)	Tipo	Peso (kg)
	50	FNH1-50U	0,4
	63	FNH1-63U	
	80	FNH1-80U	
	100	FNH1-100U	
	125	FNH1-125U	
	160	FNH1-160U	
	200	FNH1-200U	
	224	FNH1-224U	
250	FNH1-250U		0,45
	FNH1-250U		


Dimensões (mm):




BASE

Tipo BNH1 Peso: 0,50 Kg

Dimensões (mm):



Distância mínima de montagem
sem placa divisória



Distância de
montagem com placa


ACESSÓRIOS		Placa Divisória
Punho Saca Fusível Tipo PSFNH Peso 0,16 Kg		

ACESSÓRIOS		Placa Divisória
Punho Saca Fusível Tipo PSFNH Peso 0,16 Kg		

Fusíveis NH

NH2			
Fusível			
Tamanho 2	Corrente Nominal (A)	Tipo	Peso (Kg)
	125	FNH2-125U	0,5
	160	FNH2-160U	
	200	FNH2-200U	
	224	FNH2-224U	
	250	FNH2-250U	
	*300	FNH2-300U	
	*315	FNH2-315U	
	*355	FNH2-355U	
	*400	FNH2-400U	

Dimensões (mm):




BASE
Tipo BNH2 Peso: 0,68 Kg

Dimensões (mm):




Distância mínima de montagem
sem placa divisória



ACESSÓRIOS Punho Saca Fusível Tipo PSFNH Peso 0,16 Kg		Placa D  Tipo PDNH2
--	---	--

NH3			
Fusível			
Tamanho 3	Corrente Nominal (A)	Tipo	Peso (Kg)
	315	FNH3-315U	0,65
	355	FNH3-355U	
	400	FNH3-400U	0,8
	425	FNH3-425U	
	*500	FNH3-500U	1,04
	*630	FNH3-630U	1,18


Dimensões (mm):



BASE
Tipo BNH3 Peso: 0.90 Kg

Peso: 0.90 Kg

Dimensões (mm):




ACESSÓRIOS Punho Saca Fusível Tipo PSFNH Peso 0,16 Kg		Placa D  Tipo PDNH3
--	---	--


Fusíveis NH

Curvas Características “NH”


Curva Tempo x Corrente



Curva de Limitação de Corrente



Curva de Seletividade



Fusíveis D

Conjunto

	Tamanho	Corrente Nominal (A)	Tipo	Peso (100 Pcs) Kg
Tampa	DII	2 a 25	TFW25	5
	DIII	35 a 63	TFW63	8,4
Fusível	DII	2	FDW-2S	2,7
		4	FDW-4S	
		6	FDW-6S	
		10	FDW-10S	3,2
		16	FDW-16S	
		20	FDW-20S	
	DIII	25	FDW-25S	3,6
		35	FDW-35S	5,6
		50	FDW-50S	6,2
		63	FDW-63S	6,4
Anel de Proteção	DII	2 a 25	APW25	3
	DIII	35 a 63	APW63	3,6
Parafuso de Ajuste	DII	2	PAW2	1,3
		4	PAW4	
		6	PAW6	
		10	PAW10	1,2
		16	PAW16	
		20	PAW20	
	DIII	25	PAW25	1,2
		35	PAW35	
		50	PAW50	
	DIII	63	PAW63	1,7
		2 A 25	BAW 25 ¹	8,9
			BSW 25 ²	8
Base	DII	2 A 25	BAW 63 ¹	14,6
	DIII		BSW63 ²	13

1) BAW - Com base para fixação rápida em trilho DIN 35mm

2) BSW - Sem base para fixação rápida em trilho DIN 35mm


Acessórios

Capa de Proteção	DII	2 A 25	CPFW 25	3,6
	DIII	35 A 63	CPFW 63	4,5
Chave paraf. ajuste	DII e DIII	2 A 63	CPAW2-63	1,6

Fusíveis D


Dimensões (mm)

Fusível




Tamanho	Corrente Nominal (A)	Tipo	Cor do sincronizador	Dimensão A
DII	2	FDW-2S	Rosa	6
	4	FDW-4S	Marrom	6
	6	FDW-6S	Verde	6
	10	FDW-10S	Vermelho	8
	16	FDW-16S	Cinza	10
	20	FDW-20S	Azul	12
	25	FDW-25S	Amarelo	14
DIII	35	FDW-35S	Preto	16
	50	FDW-50S	Branco	18
	63	FDW-63S	Cobre	20


Base DII



Base DIII



Capa de Proteção



Dimensões do conjunto com a capa de proteção


Tamanho	A máx	B máx	C máx	D máx
DII	43	74,7	53,5	83
DIII	51	90,5	53,5	83




Fusíveis D

Curvas Características “D”


Curva Tempo x Corrente



Curva de Limitação de Corrente



Curva de Seletividade





WEG Automação S.A.
Jaraguá do Sul - SC
Fone (47) 3276-4000 - Fax (47) 3276-4020
São Paulo - SP
Fone (11) 5053-2300 - Fax (11) 5052-4212
automacao@weg.net
www.weg.net

